

## LIFEBOOK S6410

### Bud'te připraveni na svou příští pracovní cestu

Model LIFEBOOK S6410 představuje prvotřídní a nekompromisní řešení pro každého, kdo se často pohybuje v terénu. Tento robustní notebook nabízí ideální rovnováhu mezi špičkovým výkonem, nízkou hmotností, vynikající konektivitou a modularitou. Vestavěné UMTS/HSUPA, kamera ConfCamera a dokonalý 13" širokoúhlý displej vám umožní zažít skutečnou mobilitu – kdykoliv a kdekoliv.

LIFEBOOK S6410 spojuje výkon a modularitu s flexibilitou a nabízí veškeré funkce a snadnou využitelnost klasické pracovní stanice. Mobilní technologie Intel® Centrino® Duo s nejnovějším čipsetem Intel GM965 zaručuje vysoký výkon a poskytne vám nezávislost na elektrické síti po celý pracovní den.

Tento notebook splňuje nejpřísnější kritéria kvality, byl podroben rozsáhlým testům a má velmi pevné víko ze slitiny hořčíku.

#### Elegance

Notebooky LIFEBOOK představují dokonalé spojení tvaru, funkčnosti a elegance. Jsou navrženy tak, aby dokázaly uspokojit potřeby nejnáročnějších mobilních uživatelů.

- n Lehký modulární notebook s 13,3" širokoúhlou obrazovkou a hmotností pouhých 1,7 kg.
- n Součástí dodávky je luxusní kožené ochranné pouzdro.
- n Modulární šachta pro optickou mechaniku nebo druhou baterii.
- n Vynikající rozlišení a kvalita zobrazení.

#### Ergonomie

- n 13,3" WXGA displej zajišťuje maximální pohodlí při práci.
- n Pohodlná práce s plnohodnotnou klávesnicí standardních rozměrů.
- n Konstrukce malých rozměrů s širokými možnostmi rozšíření díky velkému množství rozhraní.
- n Funkce Eco Button umožňuje snížením spotřeby prodloužit výdrž na baterie.

#### Konektivita

- n Volitelné integrované Wi-Fi a Bluetooth moduly.
- n Volitelný replikátor portů pro snadné připojení všech periférií je kompatibilní s modely LIFEBOOK řady E a C.
- n Dlouhá výdrž na baterie celodenní pro práci nezávisle na zásuvce díky volitelné druhé baterii.

#### Zabezpečení

- n Modul TPM 1.2 (Trusted platform module) poskytuje větší zabezpečení aplikací a zajišťuje důvěryhodnější transakce.
- n Biometrický snímač otisků prstů
- n Integrovaný řadič pro karty SmartCard a volitelně sada SmartCase Logon+: software s nejlepší integrací do prostředí vaší infrastruktury IT.
- n Tlačítko pro rychlé odhlášení od systému

#### Spolehlivost

- n Konstrukce nejvyšší kvality s víkem z hořčíkové slitiny.
- n Čidlo na pevném disku ShockSensor minimalizuje možnost ztráty dat a zaručuje jejich vyšší spolehlivost.
- n Klávesnice odolná proti políť tekutinou poskytuje ochranu před poškozením.

#### Snadná správa

- n Spravujte jakýkoliv IT systém pomocí softwarového balíčku DeskView Admin dodávaného s notebookem.
- n Dokonalá integrace do heterogenních podnikových systémů správy IT.
- n Získejte volitelné rozšiřující sady obsahující řešení DeskView Migrate a DeskView Control určené např. pro migrační projekty a rozsáhlou správu životního cyklu klientů.



| System  | LIFEBOOK S6410  |
|---|---|
| <b>Procesor</b><br><b>Procesor Intel® Core2™ Duo</b><br>Paměť cache druhé úrovně<br>Systémová sběrnice (FSB)<br><br><b>Procesor Intel® Core2™ Duo</b><br><br>Paměť cache druhé úrovně<br>Systémová sběrnice (FSB)   | T7100 (1,8GHz)<br>2 MB<br>667 MHz<br>T7300 (2,0GHz)<br>T7500 (2,2GHz)<br>T7700 (2,4GHz)*<br>4 MB<br>800 Mhz   |
| <b>Čipová sada</b><br>Northbridge<br>Southbridge  | Intel GM965<br>ICH 8-M  |
| <b>Paměť</b><br>Patice pro moduly DIMM<br>DDR2-667 SDRAM, 667 MHz   | 2<br>až 2 GB (až 4 GB v případě budoucích modelů)   |
| <b>BIOS</b><br>BIOS Flash EPROM   | BIOS postavený na platformě Phoenix TrustedCore Notebook  |
| <b>Rozhraní</b><br>Slot pro SIM kartu<br>Infračervené rozhraní (Fast IrDa 1.1, 4 Mb/s)<br>Slot pro kartu PC Card typu I/II<br>Slot pro paměťové karty (SD/MS/xD a MSPRO)<br>USB 2.0<br>Výstup S-Video (TV) bez kabelového adaptéru<br>VGA<br>Modem RJ-11<br>Síťový port RJ-45<br>Zvukový vstup (linkový vstup / mikrofon)<br>Zvukový výstup (linkový výstup / sluchátka)<br>Konektor napájení<br>IEEE1394<br>Zámek Kensington<br>Dokovací konektor pro replikátor portů | 1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  |
| <b>Rozhraní replikátoru portů (volitelně):</b><br>USB 2.0<br>VGA<br>DVI-D<br>Sériový port<br>Paralelní port<br>Síťový port RJ-45<br>PS/2<br>Konektor napájení<br>Konektor pro připojení mikrofonu<br>Konektor pro připojení sluchátek<br>Tlačítko zapnutí / vypnutí<br>Zámek Kensington   | 4<br>1<br>1 (s podporou HDCP)<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1   |
| <b>Kamera</b>   | vestavěná ConfCamera (VGA kamera s rozlišením 1,3 Mpx)  |
| <b>Integrovaný modem</b><br>Modem 56K V.90 MDC1.5   | 1   |
| <b>Integrovaná síťová karta</b><br>Vestavěný adaptér Marvell 88E8055, 10/100/1000 Mb/s  | x   |
| <b>Bezdrátové technologie (WLAN)</b><br>Dovoz a používání podléhá směrnice příslušné země.<br>3 dvoupásmové Wi-Fi antény, 2 UMTS antény<br>Intel Pro Wireless 4965 a/g/n<br>Atheros Minicard b/g 802.11 b/g<br>Certifikace Wi-Fi<br>Integrovaná podpora UMTS/HSUPA, včetně GPRS a EDGE nebo vyšší   | volitelně<br>volitelně<br>x<br>volitelně (downlink 7,2 / uplink 2,0)  |
| <b>Bluetooth</b><br>Rozhraní Bluetooth V2.0   | volitelně   |
| <b>Zvuk</b><br>Interní stereofonní reproduktory<br>Zvukový čip<br>Vestavěný mikrofon  | x<br>RealTek ALC262<br>2  |
| <b>Klávesnice a polohovací zařízení</b><br>Klávesnice<br>Touchpad<br>Snímač otisků prstů<br>Tlačítka pro spuštění<br>Funkční tlačítka<br>Tlačítko Lock workstation<br>Tlačítko Mobility Center<br>Tlačítko Eco<br>Tlačítko Recovery<br>Stavová LED dioda  | Klávesnice odolná proti políti tekutinou, 85 kláves, rozteč 19 mm, 3mm stisk klávesy<br>se dvěma tlačítky myši, rolování pomocí snímače otisků prstů<br>x<br><br>4<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x |
| <b>Grafika</b><br>Integrovaná grafická karta Intel X3100<br>DirectX 9<br>Direct X10<br>Pixelshader 3,0<br>Pixelshader 4,0<br>DualView (Windows XP & Windows Vista)  | x<br>x<br>x (Q4/2007)<br>x<br>x (Q4/2007)<br>x  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Displej</b><br>13,3" TFT WXGA glare displej / 1280 x 800 pixelů<br>Max. rozlišení pro externí zobrazení:   | x<br>1920 x 1200 / 16 milionů barev / 60 Hz<br>(bude upřesněno)   |
| <b>Jednotky pevného disku (interní) *</b><br>S.M.A.R.T.<br>Čidlo k ochraně pevného disku před nárazy<br>80 GB S-ATA 150 (5400 ot./min)<br>120 GB S-ATA 150 (5400 ot./min)<br>160 GB S-ATA 150 (5400 ot./min)**<br>* 1 GB odpovídá jedné miliardě bytů, což v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku znamená, že se dostupná kapacita může lišit také v závislosti na použitém softwaru a nástrojích.<br>** pouze v rámci projektů   | x<br>x<br>x<br>x<br>x   |
| <b>Modulární jednotky</b><br>Multiformátová DVD mechanika s podporou médií DVD-RAM<br>Další informace v dokumentaci:<br><a href="http://www.fujitsu-siemens.com/optical_drives/">http://www.fujitsu-siemens.com/optical_drives/</a>   | x   |
| <b>Snadná správa</b><br><b>DeskView 10</b><br>Vzdálená správa klientů online/offline<br>Podrobný systém pro inventarizaci, správu a hlášení<br>Správa systému BIOS<br>Správa napájení<br>Systémová upozornění<br>Dálková správa zabezpečení<br>Integrace odborné pomoci<br>WoL (spuštění přes LAN)<br><b>DeskUpdate</b> Správa ovladačů<br><b>DeskView Migrate</b> Sada pro nasazování a migraci softwaru<br><b>DeskView Control</b> Sada pokročilé správy inventárních údajů hardwaru a softwaru<br><b>Podporovaný standard</b><br>WMI / CIM / WBEM<br>PXE<br>BootP            | bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>bude doplněno<br>x<br>x<br>made4you |
| <b>Zabezpečení</b><br><b>Fyzické zabezpečení</b><br>Podpora zámku Kensington<br><b>Zabezpečení systému</b><br>Antivirová ochrana zaváděcího sektoru<br>Modul TPM (Trusted Platform Module) 1.2<br>Symantec Norton Internet Security<br><b>Uživatelské zabezpečení</b><br>Heslo uživatele a správce v systému BIOS<br>Zabezpečení SystemLock BIOS SmartCard<br>Heslo pro přístup k pevnému disku<br>Biometrické zabezpečení integrovaným snímačem otisků prstů<br>SmartCard řadič s podporou uzamčení systému integrovaný v PC Card<br>SmartCase Logon+ vč. softwaru Fingerprint | x<br>-<br>volitelně<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x  |
| <b>Zdroj napájení</b><br><b>Primární baterie Li-Ion, 6 článků, 5 200 mAh (53,3 Wh)</b><br>Sekundární baterie Li-Ion, 6 článků, 2 300 mAh (24,8 Wh) (volitelně)<br>Primární baterie * (Mobile Mark 2002) [až]<br>Primární + sekundární baterie * (Mobile Mark 2005)  | volitelně<br>bude doplněno<br>bude doplněno   |
| <b>Provozní podmínky a teplota</b><br>Relativní vlhkost (nekondenzující)<br>Teplota prostředí   | 20–85 % (provoz)<br>5° – 35° C  |
| <b>Rozměry a hmotnost</b><br>Rozměry (VxŠxH)<br>Hmotnost*<br>* Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.   | 314 x 234 x 22,7 – 31,5 mm<br>1,75 kg   |
| <b>Certifikáty</b><br>Osvědčení CE<br>CE podle směrnic EU 89/336/EEC (EMC) a 73/23/EEC (bezpečnost výrobku)<br>CE podle směrnic EU 99/5/EEC (R&TTE)<br>CE! (bezdrátové připojení)<br>CE (vyzařování a odolnost)<br>R&TTE<br>FCC<br>GS (německé osvědčení o ergonomii)<br>UL/cUL<br>CB Generic Report<br>CB (Safety)<br>RoHS<br>WHQL<br>TBR21<br>Energy Star<br>Certifikace Wi-Fi  | x<br>x<br>x<br>x<br>(s integrovanou WLAN)<br>x<br>x<br>-<br>bude doplněno<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>bude doplněno<br>x  |
| <b>Operační systém</b><br>Microsoft Windows XP Professional<br>Microsoft Windows Vista™   | podpora ovladačů<br>x   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Software</b> (kompatibilita / předinstalováno)<br>Adobe Acrobat Reader<br>Sada aplikací<br>Kamera<br>Médium pro obnovení systému Windows Vista<br>Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD)<br>Nástroj Eco Power Saving pro úsporu energie<br>Elektronická uživatelská on-line příručka Easy Guide<br>Nero<br>Norton Internet Security (vč. firewallu) na DVD s ovladači a nástroji pro<br>Microsoft Windows XP<br>SmartCase Logon+<br>Toshiba Bluetooth Stack<br>Vyhledávání UMTS<br>Softwarový DVD přehrávač | x<br>x<br>x<br>volitelně (samostatné objednávací číslo)<br>volitelně (samostatné objednávací číslo: S26361 F2007 E903)<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>volitelně s UMTS<br>volitelně |
| <b>Příslušenství</b> (objednávací číslo)<br>Napájecí adaptér<br>pouzdro<br>Replikátor portů<br>Baterie<br>Nabíječka baterií<br>Sada konektorů pro připojení modemu č. 1: Sada konektorů pro připojení<br>modemu č. 2: Sada konektorů pro připojení modemu č. 3:<br>CH, A, B, NL, F, I, E, POR<br><a href="http://www.fujitsu-siemens.com/accessories/">http://www.fujitsu-siemens.com/accessories/</a>   | bude doplněno<br>bude doplněno<br>Nový replikátor portů S26391-F5031-L550<br>bude doplněno<br>bude doplněno   |